



# IH11 A20 / A50





**Ströme messen - Erweiterungsmodul  
für MessBOXen und Teleinspektoren®**

- Zum Anschluß an PE- oder PF-Modul  
(Stromanpassung)



Kompakte Erweiterungsmodule zur Strommessung mit bis zu 50 A und einer Trennspannung von 1000 V.



### Technische Daten I11 A20

Messbereich	- 0 ... 0,5 A
	- 0 ... 1 A
	- 0 ... 2 A
	- 0 ... 5 A
	- 0 ... 10 A
	- 0 ... 20 A
Trennspannung	1000 V
Grenzfrequenz	20 kHz
Gewicht	170 g
Abmessungen (BxHxT in mm)	120 x 60 x 65

### Technische Daten I11 A50

Messbereich	- 0 ... 1 A
	- 0 ... 2,5 A
	- 0 ... 5 A
	- 0 ... 10 A
	- 0 ... 25 A
	- 0 ... 50 A
Trennspannung	1000 V
Grenzfrequenz	20 kHz
Gewicht	450 g
Abmessungen (BxHxT in mm)	150 x 80 x 90



**Burat & Klein Datentechnik GmbH**

Brochenzeller Str. 23  
88074 Meckenbeuren  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7542 200 90  
Fax: +49 (0) 7542 200 91

E-Mail: [info@burat-klein.com](mailto:info@burat-klein.com)